



领先的火灾监控/数字通信服务商。
Leading fire monitoring Digital communications
service providers.



产品功能

- 电磁门吸通电后吸合防火门保持常开状态；
- 发生火灾时，现场监控模块控制装置驱动释放器释放防火门，通过机械闭门器联动关闭防火门；
- 每扇防火门应安装一套2线门磁释放器，具备开门到位信号（可选配）；
- 自带本地手动释放按钮可现场手动关闭防火门；
- 平时通电，断电释放；
- 支持无源触点信号反馈，配地面安装附件，可用于地面安装；
- 可配置万向可调金属吸板；
- 断电自动关门。

主要技术参数

产品型号	ZC-FD-DSQ	ZC-FD-DSD
安装方式	墙面安装	地面安装
符合标准	GB 29364-2012《防火门监控器》	
工作电压	DC12~24V，采用监控器或区域分机进行供电	
工作功率	2W	
工作电流	80mA	
接线方式	四线制	
显示功能	LED灯显示	

外形及安装尺寸

